









Bedienungsanleitung






Snom D305, D315, D345, D375, D385,
D725, D735, D765, D785

Symbole und Tastenbezeichnungen





	Ok oder Bestätigung
	Abbrechen
	Lautsprecher
	Headset

	Anruf pausieren
	Anruf weiterleiten
	Konferenz mit 3 Teilnehmern
	DND (Nicht stören)




Anruf entgegennehmen:

- Nehmen Sie den Hörer ab um mit dem Hörer zu telefonieren.
- Betätigen Sie die Taste  oder  um mit Freisprechen verbunden zu sein.
- Betätigen Sie die Taste  um mit dem Headset verbunden zu sein.

Anruf aufbauen:




- Betätigen Sie die BLF- oder Direktwahl-Taste (seitlich).
- Wählen Sie die Zielnummer und betätigen Sie eine der Tasten ,  oder .
- Wählen Sie das Ziel aus einer Anruflisten (Verlauf) und betätigen Sie die Taste .

Vermitteln ohne Rücksprache:

- Betätigen Sie die Taste  oder die entsprechende Bildschirmtaste.
- Geben Sie das Ziel ein und betätigen Sie eine der Tasten ,  (am Bildschirm oder haptisch) oder
- Betätigen Sie eine BLF-Taste.

Vermitteln mit Rücksprache:


(laufendes Gespräch)

- Betätigen Sie die Taste .
- Geben Sie das Ziel ein und betätigen Sie die Taste  oder wählen Sie das Ziel mit einer BLF- oder Direktwahl-Taste (seitlich). Sie können nun Rücksprache halten.
- A) Um den Anruf zu übergeben: Betätigen Sie die Taste  oder legen Sie den Hörer auf.

Bedienungsanleitung



Snom D305, D315, D345, D375, D385,
D725, D735, D765, D785

B) Um den Anruf zurückzuholen: Betätigen Sie die Taste  (oder warten Sie bis Teilnehmer 2 aufgelegt hat) und dann die Taste „Fortsetzen“ beziehungsweise . Sie sind anschließend wieder mit dem Anrufer verbunden.

Eingehenden Anruf einer anderen Nebenstelle übernehmen:

- a) Über BLF-Taste: Ein eingehender Anruf ist durch eine blinkende LED der entsprechenden BLF-Taste erkennbar. Durch Betätigung der BLF-Taste können Sie den Anruf übernehmen (Pickup).
- b) Wählen Sie ****Nebenstelle** (z.B. ****101** um einen Anruf auf der Nebenstelle 101 zu übernehmen).

Voraussetzung: Beide Teilnehmer sind Mitglied in einer gemeinsamen Pickup-Gruppe.

Telefon neustarten:

Betätigen Sie die Tasten ****##**

Telefon zurücksetzen (Reset):

1. ****##** (gedrückt halten, bis Displayanzeige "Rescue Mode" erscheint)
2. "1 Settings Reset" durch Drücken der Taste "1" auswählen.

Das Telefon lädt sich seine Konfiguration neu von dem foncloud-Servern.