



Kurz-Bedienungsanleitung

Snom DECT Handsets M25, M65 und M85

Vermitteln mit Rücksprache:

1. Gespräch annehmen / laufendes Gespräch
2. Betätigen Sie die linke Taste „**Übergabe**“
3. Geben Sie das Ziel ein und bestätigen Sie mit der **grünen Hörer-Taste**.
4. NUN KANN MIT DEM DRITTEN TEILNEHMER GESPROCHEN WERDEN
5. Um das Gespräch zu übergeben, betätigen Sie die rechte Taste „**Übergabe**“
Das Gespräch wird an den dritten Teilnehmer übergeben

Vermitteln ohne Rücksprache:

1. Gespräch annehmen / laufendes Gespräch
2. Betätigen Sie die Taste „**Übergabe**“
3. Geben Sie das Ziel ein und bestätigen Sie mit der Taste „**Übergabe**“
Das Gespräch wird ohne Rücksprache übergeben.

Vermitteln ohne Anzunehmen: (wird beim M25 nicht unterstützt)

1. Eingehender Anruf
2. Betätigen Sie die rechte Taste „**Übergabe**“
3. Geben Sie das Ziel ein und bestätigen Sie mit der linken Taste „**Übergabe**“
Das Gespräch wird ohne Anzunehmen an das Ziel übergeben.

Anruf halten (in Warteposition versetzen):

1. Gespräch annehmen / laufendes Gespräch
2. Um den Anruf zu halten, betätigen Sie die Taste „**Rückfrage**“
3. Um den Anruf zurück zu bekommen, betätigen Sie die Taste „**Holen**“

Anrufbeantworter abrufen:

1. Neue AB-Nachrichten werden als Briefumschlag dargestellt.
2. Zum Abhören und Löschen der AB-Nachrichten betätigen Sie die Taste „**1**“ und halten Sie die Taste fest, bis der Anrufbeantworter angerufen wird. (Voraussetzung: Ihrer Nebenstelle wurde in KIS ein AB zugewiesen. Bitte wenden Sie sich ggf. an den Administrator Ihrer Telefonanlage)
Eine Anleitung zur Bedienung des Anrufbeantworters finden Sie unter www.foncloud.net/downloads.

Hinweise:

1. Bitte setzen Sie Rufumleitungen nicht im Menü des Handgerätes, sondern ausschließlich auf der Telefonanlage über die hierzu vorgesehenen Funktionscodes. Siehe www.foncloud.net/downloads.
2. **Die vollständige Bedienungsanleitung des Herstellers finden Sie unter www.foncloud.net/downloads.**